

Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Forma otázek a správných odpovědí je zpracována podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti (dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných zkušebních testech).

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

(1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle § 2 písm. h) vyhlášky)

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační předpisy:

a) Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

1. Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:
 - radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia
2. Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:
 - jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující komunikaci v amatérských pásmech
3. Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:
 - i amatérské služby
4. Maximální výstupní výkon amatérských stanic stanovuje:
 - národní povolovací orgán
5. Krátkodobé vysílání držitele oprávnění amatérské služby z území jiného státu závisí na:
 - povolovacím orgánu navštíveného státu
6. Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU):
 - 1
7. Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:
 - různý

8. Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:
 - pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof
9. Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:
 - národní povolovací orgán
10. Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:
 - Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
11. Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje:
 - třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q
12. Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:
 - Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
13. Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:
 - Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
14. Česká republika má přiděleny série volacích značek:
 - OKA až OKZ a OLA až OLZ
15. Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:
 - se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby
16. Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:
 - vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb

b) Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

1. Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:
 - požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby
2. V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z:
 - prefixu navštívené země podle Doporučení T/R 61-01, odděleného znakem „/“ od vlastní volací značky
3. Držitel oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) může ze zahraničí vysílat nepřetržitě:
 - 3 měsíce
4. V navštívené zemi je nutno dodržovat:
 - předpisy a nařízení navštívené země
5. V souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat:
 - i z nečlenských zemí CEPT které k Doporučení CEPT T/R 61-01 přistoupily
6. Národní volací znak pro navštívenou zemi je dán:
 - Doporučením CEPT T/R 61-01
7. Třídy oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) jsou:
 - pouze jedna třída
8. Syllabus podle Doporučení T/R 61-02 nepožaduje zkoušku pro:
 - ověření znalostí z telegrafie
9. Na základě průkazu odborné způsobilosti HAREC je možno bez zkoušky získat radioamatérské oprávnění v zemích:
 - které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02
10. Na oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) nemusí být uvedeno:
 - rodné číslo držitele oprávnění
11. Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:
 - oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

12. Na základě Doporučení T/R 61-01 držitel oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT):
 - může vysílat ze země, která k tomuto doporučení přistoupila
13. Průkaz odborné způsobilosti HAREC opravňuje:
 - k žádosti o vydání oprávnění k provozu stanice amatérské radiokomunikační služby v zemích, které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02
14. Průkaz odborné způsobilosti HAREC vystaví:
 - povolovací orgán na základě úspěšně vykonané zkoušky
15. Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:
 - v Doporučení CEPT T/R 61-01
16. Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:
 - klubové stanice

c) Předpisy vycházející z legislativy České republiky

1. Stanici amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:
 - na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad
2. Staniční deník:
 - je požadován pouze u klubových stanic
3. Během změny vysílacího kmitočtu:
 - nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice
4. Zkušební provoz vysílače musí být:
 - prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů vysílače
5. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:
 - doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště
6. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:
 - doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu
7. Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:
 - při radioamatérských závodech
8. K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:
 - je nutný souhlas majitele, respektive provozovatele tohoto prostředku
9. Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:
 - doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU)
10. Vysílání může obsahovat:
 - radioamatérské zkratky a Q kódy
11. Za obsluhu klubové stanice odpovídá:
 - dozírající operátor
12. Během mezinárodního závodu může operátor třídy A obsluhovat stanici o výkonu:
 - 1,5 kW v zastavěném obytném území
13. Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice?
 - převaděč
14. Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?
 - maják
15. Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?
 - nikdy

16. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz?
 - 750 W PEP
17. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 24 950 kHz?
 - 750 W PEP
18. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během závodu na kmitočtu 50 105 kHz?
 - 25 W PEP
19. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během běžného provozu na kmitočtu 1 820 kHz?
 - 750 W PEP
20. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 1 900 kHz?
 - 10 W PEP
21. Oprávnění amatérské radiokomunikační služby má platnost:
 - zpravidla 5 let, pokud není vydáno na dobu kratší
22. Vysílače pro rádiový orientační běh:
 - vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5
23. Označení druhů provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, určuje:
 - Radiokomunikační řád
24. Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:
 - nesymetrickým výstupem o impedanci 50 Ω až 100 Ω
25. Fonický provoz LSB nelze uskutečnit na kmitočtu:
 - 10,14 MHz
26. Fonický provoz USB nelze uskutečnit na kmitočtu:
 - 14,35 MHz
27. Při současném použití více koncových stupňů pro napájení různých antén na stejném kmitočtu:
 - nesmí být překročeny povolené výkony v jejich součtu výkonů jednotlivých zařízení
28. Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE, může klubovou stanicí obsluhovat:
 - jen v rozsahu třídy N a pod dozorem oprávněného operátora
29. Obsahem vysílání může být:
 - vysílání mezinárodních zkratk a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů
30. K získání průkazu odborné způsobilosti HAREC není nutno skládat zkoušku:
 - z příjmu a vysílání telegrafie
31. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného v pásmu 6 m:
 - musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 25 μ W
32. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 2 m:
 - musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 1 mW
33. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného na kmitočtech nižších než 29,7 MHz:
 - musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 50 mW

34. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W provozovaného v pásmu 430 až 440 MHz:
 - musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 20 mW
35. Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:
 - SSB spojení
36. Na kmitočtu 10145 kHz lze provozovat:
 - pouze úzkopásmové datové provozy
37. Zápis do staničního deníku klubové stanice během spojení provádí:
 - operátor
38. Vlastní volací značku je nutno uvádět:
 - na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut
39. Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:
 - na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut
40. Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci:
 - v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby
41. Pro účely státní kontroly musí být na stanici:
 - výstupní konektor zařízení typu N nebo BNC, případně redukce z výstupu vysílače na jeden z těchto konektorů
42. Označení druhu provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby neurčuje:
 - druh radioamatérského provozu
43. Mezi neobsluhované stanice nepatří:
 - pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby
44. Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice může být:
 - 50 W
45. Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává:
 - z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena
46. Volací značka klubové stanice sestává:
 - z prefixu OK1 nebo OK2 a sufixu, který má tři písmena, z nichž prvé je K, O nebo R
47. Mezi přednostní pásma přidělená amatérské radiokomunikační službě nepatří pásmo:
 - 1810 až 2000 kHz
48. Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační služby v České republice povoleno pásmo:
 - 50 až 52 MHz

Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 20 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

Oddíl	Počet otázek
1	6
2	2
3	12
Celkem	20

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační provoz:

a) Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech

1. Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí:
 - doporučením Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) Region 1
2. V pásmu 1,8 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - 1 840 kHz – 2 000 kHz
3. V pásmu 1,8 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
 - 1 810 kHz – 1 838 kHz
4. V pásmu 1,8 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 1 838 kHz – 1 843 kHz
5. V pásmu 3,5 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - 3 600 kHz – 3 800 kHz
6. V pásmu 3,5 MHz je výhradně pro CW DX provoz určen úsek:
 - 3 500 kHz – 3 510 kHz
7. V pásmu 3,5 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
 - 3 500 kHz – 3 580 kHz
8. V pásmu 3,5 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 3 580 kHz – 3 620 kHz
9. V pásmu 7 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - 7 050 kHz – 7 200 kHz
10. V pásmu 7 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
 - 7 000 kHz – 7 040 kHz
11. V pásmu 7 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 7 040 kHz – 7 060 kHz
12. V pásmu 10 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - FONE provoz není povolen
13. V pásmu 10 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 10 140 kHz – 10 150 kHz
14. V pásmu 14 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
 - 14 000 kHz – 14 070 kHz
15. V pásmu 14 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - 14 101 kHz – 14 350 kHz
16. V pásmu 14 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 14 070 kHz – 14 099 kHz
17. V pásmu 18 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
 - 18 068 kHz – 18 095 kHz
18. V pásmu 18 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - 18 111 kHz – 18 168 kHz
19. V pásmu 18 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 18 095 kHz – 18 109 kHz
20. V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
 - 21 000 kHz – 21 070 kHz
21. V pásmu 21 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - 21 151 kHz – 21 450 kHz
22. V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 21 070 kHz – 21 120 kHz
23. V pásmu 24 MHz je celý úsek pro FONE provoz:
 - 24 931 kHz – 24 990 kHz

24. V pásmu 24 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
- 24 890 kHz – 24 915 kHz
25. V pásmu 24 MHz je pro digitální provoz určen kmitočtový úsek:
- 24 915 kHz – 24 929 kHz
26. V pásmu 28 MHz je pro FONE provoz určen úsek:
- 28 225 kHz – 29 300 kHz
27. V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek:
- 28 000 kHz – 28 070 kHz
28. V pásmu 28 MHz je pro digitální provoz určen kmitočtový úsek:
- 28 070 kHz – 28 190 kHz
29. Výhradně pro družicový „down-link“ je v pásmu 28 MHz určen úsek:
- 29 300 kHz – 29 510 kHz
30. V pásmu 50–52 MHz jsou povoleny všechny úzkopásmové provoz v úseku:
- 50,1 MHz – 52 MHz
31. V pásmu 50–52 MHz je přímý FM FONE provoz povolen v pásmu:
- 51,410 MHz – 51,590 MHz
32. Pro pouze CW provoz je v pásmu 50–52 MHz určen úsek:
- 50 MHz – 50,1 MHz
33. Pro pouze CW provoz je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
- 144,000 MHz – 144,110 MHz
34. Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
- úsek není určen
35. Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
- 145,806 MHz – 146,0 MHz
36. Výhradně pro majáky je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
- 144,400 MHz – 144,490 MHz
37. Výhradně pro majáky je v pásmu 430–440 MHz určen úsek:
- 432,400 MHz – 432,490 MHz
38. V pásmu 430–440 MHz jsou všechny druhy provozu povoleny v pásmu:
- 432,5 MHz – 432,975 MHz
39. CW provoz se v pásmu 430–440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:
- 432,025 MHz – 432,1 MHz
40. Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430–440 MHz určen úsek:
- 432,1 MHz – 432,400 MHz

b) Hláskovací abeceda (česká/mezinárodní)

A	Adam / Alpha
B	Božena / Bravo
C	Cyril / Charlie
D	David / Delta
E	Emil / Echo
F	František / Foxtrot
G	Gustav / Golf
H	Helena /Hotel
I	Ivan / India
J	Josef /Juliett
K	Karel / Kilo
L	Ludvík / Lima
M	Marie / Mike

N	Norbert / November
O	Otakar / Oscar
P	Petr / Papa
Q	Quido / Quebec
R	Rudolf / Romeo
S	Svatopluk / Sierra
T	Tomáš / Tango
U	Urban / Uniform
V	Václav / Victor
W	dvojité V / Whisky
X	Xaver / X-ray
Y	Ypsilon / Yankee
Z	Zuzana / Zulu

c) Provozní dovednosti

- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec?
- cca 290°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku?
- cca 50°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno?
- cca 120°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu?
- cca 135°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klet'?
- cca 185°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd?
- cca 26°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Plzeň?
- cca 244°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ústí nad Labem?
- cca 335°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA?
- cca 315°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Austrálii?
- cca 85°
- Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko?
- cca 45°

12. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směřuje z Prahy nejkratším směrem na Karibskou oblast?
- cca 280°
13. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směřuje z Prahy nejkratším směrem na Jihoafrickou republiku?
- cca 175°
14. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směřuje z Prahy nejkratším směrem na Havaj?
- cca 355°
15. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směřuje z Prahy nejkratším směrem na Argentinu?
- cca 240°
16. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směřuje z Prahy nejkratším směrem na Madagaskar?
- cca 150°
17. Tísňové volání pro CW provoz je:
- SOS
18. Tísňové volání pro FONE provoz je:
- MAYDAY
19. Volací značka FK/DL1YD/p znamená:
- DL1YD vysílá v rámci oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) z Nové Kaledonie
20. „10 DWN“ znamená
- přeladit se o 10 kHz dolů
21. stanicemi předávaný report (RST) znamená:
- čitelnost, sílu signálu a tón
22. Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to:
- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný
23. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ DX“ . Znamená to:
- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent)
24. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ SA“ . Znamená to:
- stanice chce navázat spojení se stanicí z jižní Ameriky
25. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ CQ DE TU5BB PSE UP 5 K“ .
Znamená to:
- stanice z Pobřeží Slonoviny volá všeobecnou výzvu a chce být volána o 5 kHz výše
26. Když stanice pracující na KV dostane report „588“ znamená to:
- dokonale čitelné, 25 μ V na 50 Ω vstupu RX, čistý tón s nádechem střídavé složky
27. Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to:
- dokonale čitelné, 5 μ V na 50 Ω vstupu RX, zcela čistý tón
28. „I will not operate with OK stations for one hour“ znamená:
- stanice nebude pracovat s OK stanicemi 1 hodinu
29. „Short path“ znamená:
- spojení krátkou cestou šíření
30. „Is this frequency in use?“ znamená:
- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný
31. Když stanice pracuje z listu, tak to znamená:
- pracuje podle předem sestaveného pořadí
32. Split provoz znamená:
- příjem a vysílání na různých kmitočtech

33. Provoz typu „Packet radio“ se využívá pro:
 - přenos různých digitálních informací
34. Radioamatérské majáky jsou určeny pro:
 - rychlé určení stavu podmínek šíření
35. V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:
 - 45,4 Bd
36. Kmitočtový zdvih radioamatérského provozu RTTY je:
 - 170 Hz
37. Při generování RTTY signálů o zdvihu 170 Hz pomocí SSB vysílače se používají kmitočtové páry:
 - 1275 a 1445 Hz
38. Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:
 - 31 Hz
39. Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou:
 - 1200 a 2200 Hz
40. U tzv. „packet radia“ o rychlosti 9600 Bd se používá modulace:
 - FSK

d) Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q kódy)

1. Jsem rušen interferencí:
 - QRM
2. Můžete zvýšit výkon?
 - QRO?
3. Volá vás:
 - QRZ
4. Počkejte až vás zavolám:
 - QRX
5. Síla vašich signálů kolísá:
 - QSB
6. Vysílejte pomaleji:
 - QRS
7. Přestaňte vysílat:
 - QRT
8. Snižte výkon:
 - QRP
9. Jste připraven?
 - QRV?
10. Přesný čas = je hodin:
 - QTR
11. Nemám pro vás nic nového:
 - QRU
12. Jaké je jméno vaší stanice?
 - QRA?
13. Potvrzují příjem:
 - QSL
14. Jste zaměstnán?
 - QRL?
15. Moje poloha je:
 - QTH

16. Mám telegramů pro vás:
- QTC
17. Můžete předat zprávu stanici...?
- QSP?
18. Mám vysílat rychleji?
- QRQ?
19. Váš kmitočet kolísá:
- QRH
20. Tón vašeho vysílání je:
- QRI
21. Vaše klíčování je nesrozumitelné:
- QSD
22. Jaký je můj přesný kmitočet?
- QRG?
23. Vzdálenost mezi našimi stanicemi je:
- QRB
24. Jste rušen atmosférickým rušením?
- QRN?
25. Mohu pracovat přímo (prostřednictvím)?
- QSO?
26. Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?
- QSY?
27. Vysílejte řadu V:
- QSV
28. Síla vašich značek je:
- QSA
29. Můžete mě poslouchat mezi svými značkami?
- QSK?
30. Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:
- QRJ
31. Jaká je čitelnost mých značek ?
- QRK?
32. Prosím uvědomte jej, že ho volám na kHz:
- QRW
33. Číslo vašeho pořadí je:
- QRY
34. Nalad'te svůj vysílač přesně na můj kmitočet:
- QZF
35. Poslouchám na kmitočtu kHz:
- QSX
36. Budu vysílat na kmitočtu kHz:
- QSS
37. Přijal jsem nouzový signál:
- QUF
38. Přijal jste vyslaný urgentní signál?
- QUD?
39. Kdy bude vaše stanice opět v provozu?
- QTU?
40. Vysílejte každé slovo dvakrát:
- QSZ

e) Zkratky používané v radioamatérské komunikaci

1. střídavý proud:
 - AC
2. slyšen, slyšeno:
 - HRD
3. radioamatér:
 - HAM
4. opakovat:
 - RPT
5. rádiový kmitočet:
 - RF
6. automatické řízení úrovně
 - ALC
7. zvukový kmitočet:
 - AF
8. vysoké napětí:
 - HV, VN
9. vysoký kmitočet:
 - HF
10. přijímač:
 - RX
11. zařízení:
 - RIG
12. vše:
 - ALL
13. automatické řízení zisku:
 - AGC
14. jak?
 - HW?
15. smích:
 - HI
16. report:
 - RPRT
17. super vysoký kmitočet:
 - SHF
18. amplitudová modulace:
 - AM
19. opět, zase:
 - AGN
20. já:
 - I
21. signály:
 - SIGS
22. anténa:
 - AER, ANT
23. konec vysílání:
 - SK
24. informace:
 - INFO

25. čekejte:
 - AS
26. mezifrekvence/ kdyby:
 - IF
27. domluvené spojení:
 - SKED
28. rušení rozhlasu:
 - BCI
29. stanice:
 - STN
30. jedno postranní pásmo:
 - SSB
31. příkon:
 - INPT
32. záznějový oscilátor:
 - BFO
33. slunečno:
 - SUNNY
34. zavolání, značka:
 - CALL
35. vysílejte:
 - K
36. uzavírám stanici:
 - CL
37. nízký kmitočet:
 - LF
38. krátké vlny:
 - SW
39. špatný operátor:
 - LID
40. nazdar, buď zdrav:
 - CHEERIO
41. činitel stojatých vln:
 - PSV, SWR
42. zataženo:
 - OVERCAST
43. podmínky pro spojení:
 - CONDS
44. teplota:
 - TEMP
45. staniční deník:
 - LOG
46. všeobecná výzva:
 - CQ
47. pokus:
 - TEST
48. děkuji:
 - TNX
49. rušení televize:
 - TVI

50. dlouhý drát, dlouhé vlny:
 - LW
51. decibel:
 - dB
52. vysílač:
 - TX
53. stejnosměrný proud:
 - DC
54. štěstí:
 - LUCK
55. k:
 - TO
56. potkat:
 - MEET
57. spodní postranní pásmo:
 - LSB
58. Mezinárodní telekomunikační unie:
 - ITU, UIT
59. Mezinárodní radioamatérská unie:
 - IARU
60. přímo:
 - DIRECT
61. mikrofon:
 - MIKE
62. zítra:
 - TMW
63. milý, drahý:
 - DR
64. diplom:
 - AWARD
65. špatný, špatně:
 - BD
66. jméno:
 - NAME
67. dálkové spojení:
 - DX
68. vy, ty:
 - U
69. váš, tvůj:
 - UR
70. elektronický klíč:
 - ELBUG
71. z, ze:
 - DE
72. za:
 - FER
73. první:
 - FIRST
74. pěkný, výborný:
 - FB

75. elektronky:
 - TBS
76. velmi pěkný:
 - FB
77. kmitočtová modulace:
 - FM
78. promiň, promiňte:
 - EXCUS
79. nyní:
 - NW
80. jen:
 - ONLY
81. přítel:
 - OM
82. dobré odpoledne:
 - GA
83. dobré ráno:
 - GM
84. dobrý večer:
 - GE
85. sbohem:
 - GB
86. znovu:
 - CUAGN
87. koncesovaný:
 - LIS
88. vysílač:
 - TRCVR
89. nekoncesovaný:
 - UNLIS
90. transceiver:
 - TRX
91. prvek, element:
 - EL
92. ultravysoký kmitočet:
 - UHF
93. můj:
 - my
94. proměnný oscilátor:
 - VFO
95. ne:
 - NO
96. obálka s adresou a známkou:
 - SASE
97. nízkofrekvenční nebo nízký kmitočet:
 - NF
98. telegrafie, netlumená vlna:
 - CW
99. světový čas koordinovaný:
 - UTC

100. velmi vysoký kmitočet:
 - VHF
101. v pořádku:
 - OK
102. fonie:
 - FONE
103. přes, prostřednictvím:
 - VIA
104. operátor:
 - OP
105. velmi:
 - VY
106. oscilátor:
 - OSC
107. pracoval, pracující:
 - WKD
108. radioamatérská družice:
 - OSCAR
109. dobrý den:
 - GD
110. wattý:
 - WTTS
111. počasí:
 - WX
112. štěstí, hodně štěstí:
 - GL
113. oblačno:
 - CLOUDY
114. vysílač:
 - XMTR
115. výstupní výkon:
 - OUTPUT
116. rád, potěšen:
 - GLD
117. koncový stupeň:
 - PA
118. manželka:
 - XYL
119. špičkový výkon:
 - PEP
120. greenwichský čas:
 - GMT
121. slečna, přítelkyně:
 - YL
122. prosím:
 - PSE
123. dobrou noc:
 - GN
124. výkon:
 - PWR

- 125. srdečný pozdrav:
 - 73
- 126. polibek:
 - 88
- 127. země, uzemnění:
 - GND
- 128. vertikální anténa:
 - GP
- 129. správně přijato:
 - R
- 130. zmiz!:
 - 99
- 131. staniční lístek nezašlu:
 - QSLN
- 132. konec relace:
 - AR
- 133. přerušit:
 - BK
- 134. doufat:
 - HPE
- 135. automatické řízení hlasitosti:
 - AVC
- 136. mezinárodní odpovědní kupón:
 - IRC
- 137. podmínky pro dálkové spojení:
 - CONDX
- 138. asi, přibližně:
 - ABT
- 139. poloautomatický klíč:
 - BUG
- 140. popovídání:
 - CHAT
- 141. zde, tady:
 - HR
- 142. pokračujte:
 - GA
- 143. potvrdit:
 - CFM
- 144. a:
 - ES
- 145. dolů:
 - DWN
- 146. zapsat, porozumět:
 - CPI, CPY
- 147. děkuji pěkně:
 - DP
- 148. šťastný:
 - HPY
- 149. klíč:
 - KY

150. později na shledanou:
 - CUL
151. začátek relace:
 - KA
152. příští, další:
 - NEXT
153. nový:
 - NEW
154. nic:
 - NIL
155. část:
 - PART
156. usměrněný střídavý proud:
 - RAC
157. brzy:
 - SN
158. krátkovlnný posluchač:
 - SWL
159. jistě, určitě:
 - SURE
160. několik, něco:
 - SUM
161. lituji, bohužel:
 - SRI
162. v:
 - IN
163. metr:
 - MTR
164. blízko, u:
 - NR, NEAR
165. síť:
 - NET
166. starý kamarád:
 - OC
167. přijal, přijato:
 - RCVD
168. poslat, zaslat:
 - SEND
169. je:
 - IS
170. děkuji vám:
 - TKU
171. nahoru:
 - UP
172. vaše, tvé:
 - URS
173. Vánoce:
 - XMAS
174. krystal:
 - XTAL

- 175. děkuji, dík:
 - TKS
- 176. promiňte:
 - XCUS
- 177. starý hochu:
 - OB
- 178. horní postranní pásmo:
 - USB
- 179. rušení rádiového kmitočtu:
 - RFI
- 180. přecházím na poslech pro určitou stanici:
 - KN

f) Používání prefixů ve volacích značkách

- 1. Česká republika:
 - OL, OK
- 2. Nizozemsko:
 - PA – PI
- 3. Německo:
 - DA – DL
- 4. Švédsko:
 - SA – SM
- 5. Rakousko:
 - OE
- 6. Finsko:
 - OF – OJ
- 7. Slovensko:
 - OM
- 8. Dánsko:
 - OU – OZ
- 9. Polsko:
 - SN – SR
- 10. Norsko:
 - LA – LN
- 11. Francie:
 - F, FD – FC
- 12. Španělsko:
 - EA – EH
- 13. Itálie:
 - I, IA – IZ
- 14. Řecko:
 - SV – SZ
- 15. Slovinsko:
 - S5
- 16. Bulharsko:
 - LZ
- 17. Maďarsko:
 - HA, HG

18. Rumunsko:
 - YO – YR
19. Ukrajina:
 - UR – UZ
 - EM – EO
20. Portugalsko:
 - CT
21. Rusko:
 - UA – UI
22. Spojené státy americké:
 - K,N,W,AA – AK
23. Estonsko:
 - ES
24. Kanada:
 - VA – VE, VO
25. Litva:
 - LY
26. Austrálie:
 - VK
27. Lotyšsko:
 - YL
28. Japonsko:
 - JA – JS
29. Belgie:
 - ON – OT
30. Brazílie:
 - PP – PY
31. Lucembursko:
 - LX
32. Jihoafrická republika:
 - ZR – ZU
33. Chorvatsko:
 - 9A
34. Argentina:
 - LO – LW
35. Makedonie:
 - Z3
36. Indie:
 - VU
37. Švýcarsko:
 - HB, HE
38. Keňa:
 - 5Y – 5Z
39. Skotsko:
 - GM, GS
40. Kanárské ostrovy:
 - EA8 – EH8
41. Andorra:
 - C3

42. Azory:
 - CU
43. Baleáry:
 - EA6 – EH6
44. Ceuta:
 - EA9
45. Irsko:
 - EI, EJ
46. Moldavsko:
 - ER
47. Etiopie:
 - ET
48. Bělorusko:
 - EU – EW
49. Anglie:
 - G, GX
50. Ostrov Man:
 - GD, GT
51. Severní Irsko:
 - GI, GN
52. Jersey:
 - GJ, GH
53. Guernsey:
 - GU, GP
54. Wales:
 - GW, GC
55. Lichtenštejnsko:
 - HB0
56. Vatikán:
 - HV
57. Sardinie:
 - IS0, IM0
58. Špicberky:
 - JW
59. Jan Mayen:
 - JX
60. Jordánsko:
 - JY
61. Alandské ostrovy:
 - OH0
62. Market Reef:
 - OJ0
63. Grónsko:
 - OX
64. Faerské ostrovy:
 - OY
65. Dodecanese:
 - SV5 – SZ5
66. Kréta:
 - SV9 – SZ9

67. Mount Athos:
 - SV/A
68. San Marino:
 - T7
69. Bosna a Hercegovina:
 - E7
70. Turecko:
 - TA – TC
71. Island:
 - TF
72. Korsika:
 - TK
73. Srbsko:
 - YT – YU
74. Albánie:
 - ZA
75. Gibraltar:
 - ZB2
76. Monako:
 - 3A
77. Malta:
 - 9H
78. Ghana:
 - 9G
79. Kuvajt:
 - 9K
80. Singapur:
 - 9V
81. Botswana:
 - A2
82. Omán:
 - A4
83. Katar:
 - A7
84. Bahrajn:
 - A9
85. Tchaj-wan:
 - BV
86. Čína:
 - BY, BT, BZ
87. Chile:
 - CA – CE
88. Gambie:
 - C5
89. Kuba:
 - CM, CO
90. Maroko:
 - CN
91. Bolívie:
 - CP

92. Uruguay:
 - CV – CX
93. Arménie:
 - EK
94. Írán:
 - EP – EQ
95. Kyrgyzstán:
 - EX
96. Tádžikistán:
 - EY
97. Guadeloupe:
 - FG
98. Nová Kaledonie:
 - FK
99. Ekvádor:
 - HC – HD
100. Haiti:
 - HH
101. Kolumbie:
 - HJ – HK
102. Korea:
 - HL
103. Thajsko:
 - HS
104. Saúdská Arábie:
 - HZ
105. Grenada:
 - J3
106. Mongolsko:
 - JT – JV
107. Portoriko:
 - KP4, NP4, WP4
108. Surinam:
 - PZ
109. Seychely:
 - S7
110. Súdán:
 - ST
111. Egypt:
 - SU
112. Kostarika:
 - TI, TE
113. Kamerun:
 - TJ
114. Pobřeží slonoviny:
 - TU
115. Mali:
 - TZ
116. Falklandské ostrovy:
 - VP8

117. Mexiko:
- XE – XI
118. Sýrie:
- YK
119. Venezuela:
- YV – YY
120. Nový Zéland:
- ZL – ZM

Oddíl	Počet otázek
1	6
2	3
3	4
4	4
5	15
6	8
Celkem	40

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – elektrotechnika a radiotechnika

a) Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie

- Jednotkou elektrického proudu je:
- ampér
- Jednotkou elektrického odporu je:
- ohm
- Elektrický výkon měříme v jednotkách:
- W
- Kmitočet měříme v jednotkách:
- Hz
- M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky:
- 10^6
- 1833 kHz lze též vyjádřit jako:
- 1,833 MHz
- Vlnová délka λ , kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:
- $c = f \cdot \lambda$
- Výkon P , proud I a odpor R spolu souvisí dle vztahu:
- $P = I^2 \cdot R$
- Na generátor signálu sinusového průběhu o amplitudě $U_{\max} = 10$ V je připojen zatěžovací odpor o velikosti 10Ω . Výkon, absorbovaný odporem je:
- 5 W
- Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:
- 10 hodin
- Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:
- 5Ω

12. Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A, je jeho příkon:
 - 144 W
13. Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to, že:
 - výkon je dostatečný, ale modulace slabá
14. Jaký výkon bude dopraven ze 100 W vysílače do antény, 25 m dlouhým koaxiálním kabelem, který má útlum 12 dB / 100 m?
 - 50 W
15. Informace u amplitudově modulovaného signálu je obsažena:
 - v libovolném postranním pásmu
16. Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?
 - amplitudová modulace
17. Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděném modulačním napětí?
 - kmitočtová modulace
18. U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí?
 - u amplitudové modulace
19. Který fonický druh běžného radioamatérského provozu vyžaduje nejmenší šířku pásma?
 - SSB
20. Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5 kHz. Jaký použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3 kHz?
 - 3,25 kHz
21. Jaký druh modulace používá RTTY provoz na KV?
 - FSK
22. K čemu slouží převodníky AD?
 - k převodu analogových signálů na digitální
23. Jak je volen vzorkovací kmitočet při digitálním zpracování signálu?
 - kmitočet je minimálně dvojnásobný, než je nejvyšší kmitočet analogové složky
24. Digitální zpracování signálů se uskutečňuje:
 - na kmitočtech nižších než 100 kHz

b) Součástky

1. Indukčnost cívky měříme v jednotkách:
 - H
2. Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:
 - F
3. 1,5 nF lze též vyjádřit jako:
 - 1500 pF
4. Označení hodnoty odporu 1M2 vyjadřuje hodnotu:
 - 1200000 Ω
5. Síťový transformátor má primární vinutí s 2200 závitů připojené na střídavé napětí 220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závitů je napětí naprázdno:
 - 10 V
6. Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit:
 - vložením mosazné tyčky (jádra)

7. Vloží-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita se:
 - zvětší
8. Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:
 - kladný pól
9. Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí, je-li:
 - zapojená v závěrném směru
10. Pentoda je elektronka, která má:
 - tři mřížky
11. Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:
 - menší
12. Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především:
 - vysokým vstupním odporem
13. Bipolární tranzistor NPN má na:
 - bázi použit polovodič typu P a kolektor se připojuje na kladný pól zdroje
14. Parametr h_{21e} vyjadřuje u bipolárního tranzistoru:
 - proudový zesilovací činitel v zapojení SE
15. Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než:
 - napětí mezi anodou a katodou klesne na nulu
16. Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca:
 - 0,6 V
17. Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí?
 - při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zvětšuje
18. Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí?
 - při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zmenšuje
19. Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které nesmí být překročeny?
 - špičkové inverzní napětí a střední proud v propustném směru
20. Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače připojeného k odporové zátěži?
 - pulsy o dvojnásobném kmitočtu, než má přiváděné napětí
21. Jednocestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:
 - polovinu doby cyklu
22. Dvoucestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu:
 - v průběhu celého cyklu
23. Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty a:
 - proud předbíhá napětí o 90 stupňů
24. Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty a:
 - napětí předbíhá proud o 90 stupňů

c) Elektrické obvody

1. Thompsonův vztah popisuje chování rezonančního obvodu:
 - sériového i paralelního
2. Rezananční kmitočet daného paralelního LC obvodu lze snížit např.:
 - paralelním připojením dalšího kondenzátoru ke stávajícímu
3. Graetzovo zapojení diod je:
 - dvoucestný usměrňovač
4. Výsledný odpor R dvou paralelně zapojených odporů R_1 a R_2 je roven:
 - $R = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$

5. Tři paralelně zapojené kondenzátory 10 nF lze nahradit jedním o kapacitě
- 30 nF
6. Filtrační kondenzátor vn zdroje 900 V pro elektronkový koncový stupeň je nutno složit z několika kondenzátorů. Nejvhodnější kombinací je použít:
- 2 ks sériově zapojených kondenzátorů 300 μ F/ 500 V
7. Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů 2 k Ω a 3 k Ω bude:
- 1,2 k Ω
8. π filtr, působící jako dolnofrekvenční propust, sestává:
- z kondenzátorů paralelně ke vstupu a výstupu filtru, propojených cívkou mezi vstupem a výstupem
9. Co se děje při přemodulování SSB signálu?
- je zkreslený a zabírá větší šířku pásma
10. Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje?
- kondenzátory a tlumivky
11. Co způsobí kmitání oscilátoru?
- kladná zpětná vazba
12. Záznějový oscilátor (BFO) slouží:
- k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru
13. Krystalové harmonické oscilátory „overtone“ kmitají na:
- 3. respektive 5. harmonickém kmitočtu
14. Proč se usměrňovací diody u zdrojů překlenují paralelně zapojeným kondenzátorem a odporem?
- k vyhlazení poklesů napětí a ochraně před náhlými špičkami napětí
15. K stabilizaci napětí nízkonapětových zdrojů slouží:
- Zenerovy diody
16. Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:
- 0 Ω
17. Impedance paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:
- ∞
18. Šířka pásma laděného obvodu závisí na:
- kvalitě Q obvodu
19. Princip PLL syntetizátoru je založen na:
- neustálém porovnávání fáze oscilátoru s fází referenčního oscilátoru řízeného krystalem
20. Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:
- C

d) Rádiové přijímače

1. Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:
- jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače
2. Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:
- přímoměšující přijímač
3. Principem komunikačních přijímačů typu „Up-convertor“ je:
- že 1. mf kmitočet je vyšší než maximální přijímaný kmitočet
4. Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:
- superhet bez záznějového oscilátoru
5. Superhet pracuje s mezifrekvenčním kmitočtem 455 kHz. Na jakém kmitočtu bude pracovat oscilátor přijímače, je-li přijímaný kmitočet 3,750 MHz?
- 4,205 MHz

6. Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?
 - směšovač
7. Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál?
 - detektor
8. Směšuje-li přijímač přijímaný signál 14,255 MHz s kmitočtem VFO 13,8 MHz, aby získal mezifrekvenční kmitočet 455 kHz, vytváří nežádoucí signál o kmitočtu:
 - 28,055 MHz
9. S-metr slouží:
 - k určování síly přijímaných signálů
10. Zrcadlový kmitočet vzniká:
 - jako produkt směšování
11. Šumové číslo přijímače udává:
 - kolikrát se zhorší poměr signál/šum při jeho průchodu ze vstupu na výstup přijímače
12. Citlivost přijímače udává:
 - velikost vstupního napětí, při kterém je dosaženo požadovaného poměru signál/ šum (zpravidla 10 dB)
13. Intermodulační zkreslení vzniká:
 - jako produkt směšování více silných signálů a jejich harmonických
14. Selektivita přijímače je:
 - schopnost vzájemně rozlišit různé signály
15. Umlčovač šumu (squelch) slouží:
 - k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál
16. Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:
 - signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet

e) **Rádiové vysílače**

1. Oscilátor vysílače by měl:
 - mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu
2. Pro násobení kmitočtu zpravidla používáme zesilovače ve třídě:
 - C
3. Modulace SSB je odvozena od:
 - amplitudové modulace
4. Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je:
 - potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem
5. Diferenciální klíčování je:
 - způsob klíčování zamezující vzniku nežádoucího tvaru telegrafní značky (kliků)
6. Za koncový stupeň KV vysílače je vhodné zapojit filtr typu:
 - dolní propust
7. Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:
 - výkon je dostatečný, ale modulace slabá
8. Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:
 - nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra
9. Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:
 - oscilátoru
10. Koncový stupeň SSB vysílače není vhodné zapojovat ve třídě:
 - C

11. Výkon 100 wattového SSB vysílače ve špičce modulační obálky je označován jako 100 W:
 - PEP
12. Elektronkové výkonové stupně používají na výstupu především:
 - laděné obvody
13. Tranzistorové výkonové stupně používají na výstupu především:
 - pásmové propusti
14. Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:
 - vyváženého modulátoru
15. Potlačení nežádoucího postranního pásma u SSB vysílače uskutečňujeme obvykle:
 - výběrem žádaného postranního pásma pomocí pásmového filtru
16. Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény)?
 - je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže

f) Antény a napájecí vedení

1. Změřená hodnota PSV 1:3 znamená, že se do antény z vysílače přenese cca:
 - 75 % výkonu
2. Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:
 - 20 m
3. Vstupní impedance uzavřeného dipólu ve volném prostoru je přibližně:
 - 300 Ω
4. O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napájecí hovoříme tehdy, je-li poměr stojatých vln roven:
 - 1
5. Impedance koaxiálního kabelu je nezávislá na:
 - jeho délce
6. Impedance koaxiálního kabelu je dána:
 - průměrem vnitřního a vnějšího vodiče a typem použitého dielektrika
7. Zkracovací činitel u vf napájecích vedení vyjadřuje důsledek:
 - rozdílné rychlosti šíření elektromagnetických vln na vedení a ve volném prostoru
8. Jeden z určujících parametrů použitelnosti vlnovodu jako napájecího vedení je:
 - mezní kmitočet
9. Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzářovací diagram a její polarizace je:
 - vertikální
10. Balun je obvod, kterým se realizuje:
 - přechod ze symetrického vedení na nesymetrické
11. Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:
 - zvýšením počtu prvků
12. Mezi tzv. „smyčkové antény“ patří anténa typu:
 - quad
13. Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napájecí nevznikaly stojaté vlny?
 - impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe
14. Co znamená výraz „předozadní poměr“?
 - poměr vyzářeného výkonu v hlavním vyzářovacím laloku vzhledem k výkonu vyzářenému v opačném směru

15. Jaké jsou vyzářovací charakteristiky antény typu quad ve srovnání s dipólem?
- quad má větší směrovost v obou rovinách
16. Jaký tvar má vyzářovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru?
- má přibližně tvar číslice 8 rotující kolem podélné osy antény

g) Šíření rádiových vln

1. Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je:
- D, E, F₁, F₂
2. Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má periodu:
- 11 let
3. Pásmo obvykle vhodná pro dálková spojení v noci jsou zejména:
- 160 m, 80 m, 40 m
4. Běžná spojení v pásmu 70 cm jsou obvykle uskutečněna díky:
- přímé viditelnosti obou stanic
5. Jak se chová ionosféra při velkém počtu slunečních skvrn?
- pro dálkovou komunikaci jsou použitelné i kmitočty vyšší než 40 MHz
6. Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého paprsku?
- sluneční aktivita
7. Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do ionosféry?
- její část se vrátí zpět k Zemi
8. Jaký vliv může mít geomagnetická bouře na šíření rádiových vln?
- zhorší se šíření krátkých vln
9. Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv:
- napájecí napětí zdroje
10. Maximální použitelný kmitočet pro spoj Praha–Tokio je 17 MHz. Které z uvedených pásem nabízí nejlepší podmínky pro spojení?
- 20 metrů
11. Co způsobuje, že KV rozptýlené (scatter) signály zní často zkresleně?
- rozptýlená energie se do odrazové zóny dostává po různých drahách
12. Který druh šíření umožňuje příjem signálů ve vzdálenostech větších, než umožňuje přízemní vlna a menších, než umožňuje ionosférické šíření?
- rozptyl
13. Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E?
- 100 km
14. Proč je ionosférická vrstva F₂ nejdůležitější z hlediska dálkového šíření?
- jelikož je to nejvyšší vrstva
15. Při šíření ve volném prostoru ve vzdálenostech větších než 10λ klesá intenzita elektromagnetického pole (mV/m):
- lineárně v závislosti na vzdálenosti
16. Spojení odrazem od Měsíce (EME) se zpravidla uskutečňují:
- v pásmech 3 cm až 6 m

h) Měření elektrických veličin

1. Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze zvětšit:
 - bočníkem (paralelní odpor)
2. Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:
 - velký
3. Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:
 - čistě ohmický
4. Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:
 - přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru
5. Na osciloskopu je znázorněn sinusový signál, jehož perioda je 20 ms. Jaký je kmitočet znázorněného signálu?
 - 50 Hz
6. Reflektometrický můstek slouží k:
 - určení (nastavení) přizpůsobení antény
7. Měříme-li odebíraný proud, měřicí přístroj připojíme:
 - do série mezi zdroj a spotřebič
8. Spektrální analyzátor prioritně neslouží:
 - k měření napětí stejnosměrných napájecích zdrojů

i) Rušení a odolnost proti rušení

1. Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:
 - zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu
2. Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku?
 - blokovací kondenzátory
3. Dojde-li k rušení televizního příjmu vlivem silného KV signálu na vstupu televizního přijímače, zařadíme mezi televizor a anténu:
 - dolnofrekvenční zádrž
4. Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů?
 - zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení
5. Jaký je jeden z hlavních způsobů potlačení bludné vf energie na stanici?
 - dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší
6. Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:
 - špatným stíněním vysílacího zařízení
7. Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit vysílací anténu:
 - co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů
8. Špatné přizpůsobení antény má vliv na:
 - nežádoucí vyzařování z napáječe (souosého kabelu)

j) Bezpečnost elektrických zařízení

1. Jestliže zamýšlené použití elektrického zařízení nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem (dříve v tzv. „prostorech normálních“ a „nebezpečných“) považujeme při dotyku živých částí zařízení během jeho obsluhy za bezpečná jmenovitá napětí těchto živých částí:
 - stejnosměrná do 60 V a střídavá do 25 V
2. Ochranný vodič musí být označen barvou:
 - kombinací žluto-zelené

3. Při úrazu elektrickým proudem:
 - vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu, zavoláme záchrannou službu, provedeme záklon hlavy a dojde-li k selhání základních životních funkcí (tep, dech, vědomí), zahájíme resuscitaci masáží srdce až do příjezdu záchranářů, příp. umělým dýcháním
4. Před započítáním umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:
 - odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos
5. Je-li v zařízení přerušena tavná pojistka:
 - vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný obvod
6. Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku:
 - stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA
7. Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy:
 - řádně uzemněny
8. Jímací tyč hromosvodu:
 - nesmí sloužit jako držák antény
9. Prodlužovací pohyblivé přívody pro elektrické předměty s ochranným vodičem (elektrické předměty třídy ochrany I) a síťové napětí 230 V musí mít:
 - 3 vodiče
10. Uzemňovací vodič antény:
 - musí být spojen s hromosvodným systémem
11. Jak umístíme vnitřní anténu:
 - co nejdále od vysílací pozice
12. Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény:
 - anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout

Zkušební otázky jsou členěny do deseti oddílů. Test obsahuje celkem 20 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

Oddíl	Počet otázek
1	4
2	2
3	4
4	2
5	2
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1
Celkem	20

(2) Průkaz NOVICE operátora třídy N
(podle § 2 písm. i) vyhlášky)

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační předpisy

a) Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

1. Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí:
 - radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia
2. Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí:
 - jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující komunikaci v radioamatérských pásmech
3. Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) se týkají:
 - i amatérské služby
4. Maximální výkon amatérských stanic stanovuje:
 - národní povolovací orgán
5. Krátkodobé vysílání držitele povolení amatérské služby z území jiného státu závisí na:
 - povolovacím orgánu navštíveného státu
6. Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie (ITU):
 - 1
7. Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských pásmech je:
 - různý
8. Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby:
 - pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof
9. Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje:
 - národní povolovací orgán
10. Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen:
 - Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
11. Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje:
 - třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q
12. Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje:
 - Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
13. Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen:
 - Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
14. Česká republika má přiděleny série volacích značek:
 - OKA až OKZ a OLA až OLZ
15. Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby:
 - se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby
16. Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak:
 - vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb

b) Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)

1. Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví:
 - požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby

2. Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na:
 - oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)
3. Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou uvedeny:
 - v Doporučení CEPT T/R 61-01
4. Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na:
 - držitele individuálního oprávnění třídy N

c) Předpisy vycházející z legislativy České republiky

1. Stanici amatérské radiokomunikační služby lze provozovat:
 - na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad
2. Staniční deník:
 - je požadován pouze u klubových stanic
3. Během změny vysílacího kmitočtu:
 - nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice
4. Zkušební provoz vysílače musí být:
 - prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů vysílače
5. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:
 - doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště
6. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění:
 - doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu
7. Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné:
 - při radioamatérských závodech
8. K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy:
 - je nutný souhlas majitele, respektive provozovatele tohoto prostředku
9. Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje:
 - doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU)
10. Vysílání může obsahovat:
 - radioamatérské zkratky a Q kódy
11. Za obsluhu klubové stanice odpovídá:
 - dozírající operátor
12. Během mezinárodního závodu může operátor třídy N obsluhovat stanici o výkonu:
 - 10 W PEP
13. Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice:
 - převáděč
14. Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci?
 - maják
15. Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy?
 - nikdy
16. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy N použít během závodu na kmitočtu 7 105 kHz?
 - žádný
17. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy N použít během běžného provozu na kmitočtu 1 840 kHz?
 - 10 W PEP

18. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy N použít na kmitočtu 1 900 kHz?
 - 10 W PEP
19. Oprávnění stanice amatérské radiokomunikační služby má platnost:
 - zpravidla 5 let, pokud není uděleno na dobu kratší
20. Vysílače pro rádiový orientační běh:
 - vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a MO5
21. Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou stanicí obsluhovat:
 - jen v rozsahu třídy N a pod dozorem oprávněného operátora
22. Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno:
 - nesymetrickým výstupem o impedanci 50 Ω až 100 Ω
23. Obsahem vysílání může být:
 - vysílání mezinárodních zkratk a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů
24. K získání průkazu odborné způsobilosti NOVICE není nutno skládat zkoušku:
 - z příjmu a vysílání telegrafie
25. Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit:
 - SSB spojení
26. Vlastní volací značku je nutno uvádět:
 - na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut
27. Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět:
 - na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut
28. Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanicí použít k tísňové komunikaci:
 - v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby
29. Mezi neobsluhované stanice nepatří:
 - pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby
30. Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává:
 - z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena

Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 20 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

Oddíl	Počet otázek
1	6
2	2
3	12
Celkem	20

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační provoz

a) Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech

1. Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí:
 - doporučením IARU Region 1
2. V pásmu 1,8 MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - 1 830 kHz – 2 000 kHz
3. V pásmu 1,8 MHz je celý kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:
 - 1 840 kHz – 2 000 kHz
4. V pásmu 1,8 MHz je výhradně pro CW provoz třídy A určen kmitočtový úsek:
 - 1 810 kHz – 1 838 kHz
5. V pásmu 1,8 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 1 838 kHz – 1 843 kHz
6. V pásmu 3,5 MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - 3 550 kHz – 3 700 kHz
7. V pásmu 3,5 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:
 - 3 600 kHz – 3 700 kHz
8. V pásmu 3,5 MHz je pro CW DX provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - kmitočtový úsek není určen
9. V pásmu 3,5 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - 3 550 kHz – 3 580 kHz
10. V pásmu 3,5 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 3 580 kHz – 3 620 kHz
11. V pásmu 21 MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - 21 050 kHz – 21 200 kHz
12. V pásmu 21 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:
 - 21 151 kHz – 21 200 kHz
13. V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - 21 050 kHz – 21 070 kHz
14. V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 21 070 kHz – 21 120 kHz
15. V pásmu 28 MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - 28 050 kHz – 28 400 kHz
16. V pásmu 28 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N:
 - 28 225 kHz – 28 400 kHz
17. V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek:
 - 28 050 kHz – 28 070 kHz
18. V pásmu 28 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek:
 - 28 070 kHz – 28 190 kHz
19. Výhradně pro CW provoz je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
 - 144,000 MHz – 144,110 MHz
20. Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
 - úsek není určen
21. Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
 - 145,806 MHz – 146,0 MHz
22. Výhradně pro majáky je v pásmu 144–146 MHz určen úsek:
 - 144,400 MHz – 144,490 MHz
23. Výhradně pro majáky je v pásmu 430–440 MHz určen úsek:
 - 432,400 MHz – 432,490 MHz

24. V pásmu 430–440 MHz jsou všechny druhy provozu povoleny v úseku:
- 432,5 MHz – 432,975 MHz
25. CW provoz se v pásmu 430–440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:
- 432,025 MHz – 432,1 MHz
26. Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430–440 MHz určen úsek:
- 432,1 MHz – 432,400 MHz
27. Pro provoz třídy N je v pásmu 1 240 – 1 300 MHz určen kmitočtový úsek:
- 1 240 – 1 300
MHz
28. Pro provoz třídy N je v pásmu 2 300 – 2 450 MHz určen kmitočtový úsek:
- 2 300 – 2 450
MHz

**b) Hláskovací abeceda
(česká/mezinárodní)**

A	Adam / Alpha
B	Božena / Bravo
C	Cyril / Charlie
D	David / Delta
E	Emil / Echo
F	František / Foxtrot
G	Gustav / Golf
H	Helena /Hotel
I	Ivan / India
J	Josef /Juliett
K	Karel / Kilo
L	Ludvík / Lima
M	Marie / Mike
N	Norbert / November
O	Otakar / Oscar
P	Petr / Papa
Q	Quido / Quebec
R	Rudolf / Romeo
S	Svatopluk / Sierra
T	Tomáš / Tango
U	Urban / Uniform
V	Václav / Victor
W	dvojitě V / Whisky
X	Xaver / X-ray
Y	Ypsilon / Yankee
Z	Zuzana / Zulu

c) Provozní dovednosti

1. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směřuje z Prahy nejkratším směrem na Klínovec?
- cca 290°
2. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směřuje z Prahy nejkratším směrem na Sněžku?
- cca 50°

3. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Brno?
- cca 120°
4. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Bratislavu?
- cca 135°
5. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Klet'?
- cca 185°
6. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Ještěd?
- cca 26°
7. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na USA?
- cca 315°
8. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Austrálii?
- cca 85°
9. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším směrem na Japonsko?
- cca 45°
10. Split provoz znamená:
- příjem a vysílání na různých kmitočtech
11. Tísňové volání pro CW provoz je:
- SOS
12. Tísňové volání pro FONE provoz je:
- MAYDAY
13. stanicemi předávaný report (RST) znamená:
- čitelnost, sílu signálu a tón
14. Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to:
- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje je-li tento kmitočet volný
15. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQDX“ . Znamená to:
- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent)
16. Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to:
- dokonale čitelné, 5 μ V na 50 Ω vstupu RX, zcela čistý tón
17. Provoz typu „Packet radio“ se využívá pro:
- přenos různých digitálních informací
18. V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost:
- 45,4 Bd
19. Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou:
- 1200 a 2200 Hz
20. Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké:
- 31 Hz

d) Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q kódy)

1. Jsem rušen interferencí:
- QRM
2. Můžete zvýšit výkon?
- QRO?
3. Volá vás...:
- QRZ
4. Počkejte, až vás zavolám:
- QRX
5. Síla vašich signálů kolísá:
- QSB
6. Vysílejte pomaleji:
- QRS
7. Přestaňte vysílat:
- QRT
8. Snižte výkon:
- QRP
9. Jste připraven?
- QRV?
10. Nemám pro vás nic nového:
- QRU
11. Potvrzují příjem:
- QSL
12. Moje poloha je...:
- QTH
13. Vaše klíčování je nesrozumitelné:
- QSD
14. Jaký je můj přesný kmitočet?
- QRG?
15. Mohu pracovat s přímo (prostřednictvím):
- QSO
16. Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?
- QSY?
17. Jsem rušen atmosférickým rušením:
- QRN
18. Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:
- QRJ
19. Naladíte svůj vysílač přesně na můj kmitočet:
- QZF
20. Poslouchám na kmitočtu kHz:
- QSX

e) Zkratky používané v radioamatérské komunikaci

1. střídavý proud:
- AC
2. klíč:
- KY

3. radioamatér:
 - HAM
4. opakovat:
 - RPT
5. děkuji pěkně:
 - DP
6. vysoký kmitočet:
 - HF
7. zvukový kmitočet:
 - AF
8. vysoké napětí:
 - HV, VN
9. automatické řízení zisku:
 - AGC
10. přijímač:
 - RX
11. zařízení:
 - RIG
12. jak?
 - HW?
13. signály:
 - SIGS
14. amplitudová modulace:
 - AM
15. opět, zase:
 - AGN
16. anténa
 - AER, ANT:
17. konec vysílání:
 - SK
18. čekejte:
 - AS
19. domluvené spojení:
 - SKED
20. blízko, u:
 - NR, NEAR
21. stanice:
 - STN
22. jedno postranní pásmo:
 - SSB
23. příkon:
 - INPT
24. záznějový oscilátor:
 - BFO
25. slunečno:
 - SUNNY
26. zavolání, značka:
 - CALL
27. vysílejte:
 - K

28. uzavírám stanici:
 - CL
29. nízký kmitočet:
 - LF
30. lituji, bohužel:
 - SRI
31. špatný operátor:
 - LID
32. děkuji:
 - TNX
33. činitel stojatých vln:
 - PSV, SWR
34. staniční deník:
 - LOG
35. všeobecná výzva:
 - CQ
36. vysílač:
 - TX
37. rušení televize:
 - TVI
38. dlouhý drát, dlouhé vlny:
 - LW
39. stejnosměrný proud:
 - DC
40. mikrofon:
 - MIKE
41. spodní postranní pásmo:
 - LSB
42. Mezinárodní telekomunikační unie:
 - ITU, UIT
43. Mezinárodní radioamatérská unie:
 - IARU
44. milý, drahý:
 - DR
45. špatný, špatně:
 - BD
46. jméno:
 - NAME
47. dálkové spojení:
 - DX
48. vy, ty:
 - U
49. váš, tvůj:
 - UR
50. elektronický klíč:
 - ELBUG
51. z, ze:
 - DE
52. za:
 - FER

53. promiň, promiňte:
- EXCUS
54. nyní:
- NW
55. šťastný:
- HPY
56. velmi pěkný:
- FB
57. kmitočtová modulace:
- FM
58. zapsat, porozumět:
- CPI, CPY
59. znovu na shledanou:
- CUAGN
60. proměnný oscilátor:
- VFO
61. přítel:
- OM
62. dobré odpoledne:
- GA
63. dobré ráno:
- GM
64. dobrý večer:
- GE
65. horní postranní pásmo:
- USB
66. automatické řízení hlasitosti:
- AVC
67. telegrafie, netlumená vlna:
- CW
68. ultravysoký kmitočet:
- UHF
69. krátkovlnný posluchač:
- SWL
70. pracoval, pracující:
- WKD
71. světový čas koordinovaný:
- UTC
72. velmi vysoký kmitočet:
- VHF
73. velmi:
- VY
74. v pořádku:
- OK
75. počasí:
- WX
76. nahoru:
- UP
77. potvrdit:
- CFM

- 78. výstupní výkon:
 - OUTPUT
- 79. rád, potěšen:
 - GLD
- 80. štěstí, hodně štěstí:
 - GL
- 81. koncový stupeň:
 - PA
- 82. země, uzemnění:
 - GND
- 83. špičkový výkon:
 - PEP
- 84. greenwichský čas:
 - GMT
- 85. slečna, přítelkyně:
 - YL
- 86. prosím:
 - PSE
- 87. pokračujte:
 - GA
- 88. výkon:
 - PWR
- 89. srdečný pozdrav:
 - 73
- 90. polibek:
 - 88
- 91. správně přijato:
 - R
- 92. zmiz!:
 - 99
- 93. přerušit:
 - BK
- 94. nekoncesovaný:
 - UNLIS
- 95. transceiver:
 - TRX
- 96. přijal, přijato:
 - RCVD
- 97. zde, tady:
 - HR
- 98. doufat:
 - HPE
- 99. poloautomatický klíč:
 - BUG
- 100. nic:
 - NIL

f) Používání prefixů ve volacích značkách

1. Česká republika:
 - OL, OK
2. Nizozemsko:
 - PA – PI
3. Německo:
 - DA – DL
4. Švédsko:
 - SA – SM
5. Rakousko:
 - OE
6. Finsko:
 - OF – OJ
7. Slovensko:
 - OM
8. Dánsko:
 - OU – OZ
9. Polsko:
 - SN – SR
10. Norsko:
 - LA – LN
11. Francie:
 - F, FD – FC
12. Španělsko:
 - EA – EH
13. Itálie:
 - I, IA – IZ
14. Řecko:
 - SV – SZ
15. Slovinsko:
 - S5
16. Bulharsko:
 - LZ
17. Maďarsko:
 - HA, HG
18. Rumunsko:
 - YO – YR
19. Ukrajina:
 - UR – UZ
 - EM – EO
20. Portugalsko:
 - CT
21. Rusko:
 - UA – UI
22. USA:
 - K, N, W, AA – AK
23. Estonsko:
 - ES
24. Kanada:
 - VA – VE, VO

25. Litva:
 - LY
26. Austrálie:
 - VK
27. Lotyšsko:
 - YL
28. Japonsko:
 - JA – JS
29. Belgie:
 - ON – OT
30. Brazílie:
 - PP – PY
31. Lucembursko:
 - LX
32. Jihoafrická republika:
 - ZR – ZU
33. Chorvatsko:
 - 9A
34. Argentina:
 - LO – LW
35. Makedonie:
 - Z3
36. Indie:
 - VU
37. Švýcarsko:
 - HB, HE
38. Keňa:
 - 5Y – 5Z
39. Skotsko:
 - GM, GS
40. Kanárské ostrovy:
 - EA8 – EH8
41. Andorra:
 - C3
42. Azory:
 - CU
43. Irsko:
 - EI, EJ
44. Moldavsko:
 - ER
45. Albánie:
 - ZA
46. Anglie:
 - G, GX
47. Ostrov Man:
 - GD, GT
48. Severní Irsko:
 - GI, GN
49. Wales:
 - GW, GC

- 50. Malta:
- 9H
- 51. Dodecanese:
- SV5 – SZ5
- 52. Kréta:
- SV9 – SZ9
- 53. Bosna a Hercegovina:
- E7
- 54. Turecko:
- TA – TC
- 55. Island:
- TF
- 56. Srbsko:
- YT – YU
- 57. Tchaj-wan:
- BV
- 58. Čína:
- BY, BT, BZ
- 59. Chile:
- CA – CE
- 60. Nový Zéland:
- ZL – ZM

Oddíl	Počet otázek
1	6
2	3
3	4
4	4
5	15
6	8
Celkem	40

Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – elektrotechnika a radiotechnika

a) Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie

1. Jednotkou elektrického proudu je:
- ampér
2. Jednotkou elektrického odporu je:
- ohm
3. Elektrický výkon měříme v jednotkách:
- W
4. Kmitočet měříme v jednotkách:
- Hz
5. M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky:
- 1000000
6. Výkon P, proud I a napětí U spolu souvisí dle vztahu:
- $P = I \cdot U$

7. Vlnová délka λ , kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu:
- $c = f \cdot \lambda$
8. Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží:
- 10 hodin
9. Odpořem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu je:
- 5Ω
10. Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A je jeho příkon:
- 144 W
11. Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?
- kmitočtová modulace
12. Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na přiváděné informaci?
- amplitudová modulace
13. Který fonický druh provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma?
- SSB
14. U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění v závislosti na přiváděném modulačním napětí?
- u amplitudové modulace
15. Síťové napětí v domovních rozvodech má kmitočet:
- 50 Hz
16. Pro hlasovou komunikaci je dostatečný přenos kmitočetů:
- 300 Hz až 3 kHz

b) Součástky

1. Indukčnost cívky měříme v jednotkách:
- H
2. Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách:
- F
3. 1,5 nF lze též vyjádřit jako:
- 1500 pF
4. Označení hodnoty rezistoru 1M2 vyjadřuje hodnotu odporu:
- 1200000Ω
5. Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové:
- menší
6. Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě:
- kladný pól
7. Pentoda je elektronka, která má:
- tři mřížky
8. Zenerova dioda se používá:
- k stabilizaci napětí ve zdrojích

c) Obvody, přijímače a vysílače

1. Co způsobí kmitání oscilátoru?
- kladná zpětná vazba
2. Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje?
- kondenzátory a tlumivky

3. K stabilizaci napětí nízkonapětových zdrojů slouží:
 - Zenerovy diody
4. Záznějový oscilátor slouží:
 - k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru
5. Impedance ideálního paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:
 - ∞
6. Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je:
 - 0Ω
7. Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje:
 - jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače
8. Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě:
 - C
9. Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál?
 - detektor
10. Pro příjem SSB a CW signálů lze použít:
 - přímoměšující přijímač
11. S-metr slouží:
 - k určování síly přijímaných signálů
12. Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít:
 - superhet bez záznějového oscilátoru
13. Umlčovač šumu (squelch) slouží:
 - k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál
14. Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří mezifrekvenční signál?
 - směšovač
15. Mezifrekvenční zesilovač zesiluje:
 - signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet
16. Selektivita přijímače je:
 - schopnost vzájemně rozlišit různé signály
17. Oscilátor vysílače by měl:
 - mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu
18. Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je:
 - potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem
19. Modulace SSB je odvozena od:
 - amplitudové modulace
20. Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou:
 - nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra
21. Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že:
 - výkon je dostatečný ale modulace slabá
22. Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí:
 - vyváženého modulátoru
23. Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod:
 - oscilátoru
24. Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény)?
 - je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže

d) Antény a napájecí vedení

1. Vstupní impedance dipólu ve volném prostoru je přibližně:
 - 75Ω
2. Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně:
 - 20 m
3. Konektor PL259 na zařízení slouží k:
 - připojení antény
4. O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napájecí hovoříme tehdy, je-li poměr stojatého vlnění roven:
 - 1
5. Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací diagram a její polarizace je:
 - vertikální
6. Dipól na VKV je:
 - kratší, než je na KV
7. Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především:
 - zvýšením počtu prvků
8. Balun je obvod, kterým se realizuje:
 - přechod ze symetrického vedení na nesymetrické
9. Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napájecí nevznikaly stojaté vlny?
 - impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe
10. K přizpůsobení antén na KV slouží:
 - anténní přizpůsobovací člen
11. Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu Yagi ve srovnání s dipólem?
 - anténa Yagi má větší směrovost
12. Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru?
 - má tvar číslice 8 kolmé k anténě

e) Šíření rádiových vln

1. Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je:
 - D, E, F1, F2
2. Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má periodu:
 - 11 let
3. Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do ionosféry?
 - vrátí se zpět k Zemi
4. Běžná spojení v pásmu 2 m jsou obvykle uskutečněna díky:
 - přímé viditelnosti obou stanic
5. Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv:
 - napájecí napětí zdroje
6. Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého paprsku?
 - sluneční aktivita
7. Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E?
 - 100 km

8. Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření?
- protože je to nejvyšší vrstva

f) Měření elektrických veličin

1. Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze změnit:
- bočnickem (paralelním odporem)
2. Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno:
- velký
3. Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter:
- čistě ohmický
4. Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k:
- přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru
5. Měříme-li odebíraný proud, měřicí přístroj připojíme:
- do série mezi zdroj a spotřebič
6. Reflektometrický můstek slouží k:
- určení (nastavení) přizpůsobení antény
7. Vstupní odpor ampérmetru by měl být pokud možno:
- velmi malý
8. Měříme-li napětí zdroje, měřicí přístroj připojíme:
- paralelně ke svorkám zdroje

g) Rušení a odolnost proti rušení

1. Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme:
- zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu
2. Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu zesilovačů zvuku?
- blokovací kondenzátory
3. Dojde-li k rušení televize vlivem nežádoucího KV signálu na jeho vstupu zařadíme mezi televizor a anténu:
- dolnofrekvenční zádrž
4. Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních přístrojů?
- zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení
5. Jaký je jeden z hlavních způsobů potlačení bludné vf energie na stanici?
- dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší
6. Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno:
- špatným stíněním vysílacího zařízení
7. Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit anténu:
- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů
8. Špatné přizpůsobení antény má vliv na:
- nežádoucí vyzařování z napáječe (sousedního kabelu)

h) Bezpečnost elektrických zařízení

1. Jestliže zamýšlené použití elektrického zařízení nezvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem (dříve v tzv. „prostorech normálních“ a „nebezpečných“) považujeme při dotyku živých částí zařízení během jeho obsluhy za bezpečná jmenovitá napětí těchto živých částí:
- stejnosměrná do 60 V a střídavá do 25 V

2. Ochranný vodič musí být označen barvou:
 - kombinací žluto-zelené
3. Při úrazu elektrickým proudem:
 - vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu, zavoláme záchrannou službu, provedeme záklon hlavy a dojde-li k selhání základních životních funkcí (tep, dech, vědomí), zahájíme resuscitaci masáží srdce až do příjezdu záchranářů, příp. umělým dýcháním
4. Před započítím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého:
 - odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos
5. Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka:
 - vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný obvod
6. Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku:
 - stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA
7. Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy:
 - řádně uzemněny
8. Jímací tyč hromosvodu:
 - nesmí sloužit jako držák antény
9. Prodlužovací pohyblivé příklady pro elektrické předměty s ochranným vodičem (elektrické předměty třídy ochrany I) a síťové napětí 230 V musí mít:
 - 3 vodiče
10. Uzemňovací vodič antény:
 - musí být spojen s hromosvodným systémem
11. Jak umístíme vnitřní anténu?
 - co nejdále od vysílací pozice
12. Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény?
 - anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout

Zkušební otázky jsou členěny do osmi oddílů. Test obsahuje celkem 20 otázek vybraných z jednotlivých oddílů následovně:

Oddíl	Počet otázek
1	4
2	2
3	4
4	2
5	2
6	2
7	2
8	2
Celkem	20

Vyhodnocení písemné zkoušky

(1) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového počtu **20 otázek testu** z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na **16 otázek**.

(2) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového počtu **40 otázek testu** z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na **32 otázek**.

(3) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže z celkového počtu **20 otázek testu** z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na **16 otázek**.

(4) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového počtu **20 otázek testu** z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na **14 otázek**.

(5) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového maximálně možného počtu **40 otázek testu** z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na **28 otázek**.

(6) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže z celkového počtu **20 otázek testu** z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na **14 otázek**.

Praktická zkouška z telegrafie

Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie, kterou prokazují:

- a) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě text v jasné řeči rychlostí nejméně 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše jednou neopravenou a s nejvýše čtyřmi opravenými chybami,
- b) schopnost po dobu tří minut správně přijímat a rukou zapsat v Morseově abecedě text vysílaný v jasné řeči rychlostí 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše čtyřmi chybami.

Přijatý text musí být zapsán latinskými písmeny a arabskými číslicemi, nepřipustné je použití zkratk, těsnopisných znaků atp., nebo technických pomůcek.

K vysílání lze použít telegrafní klíč ruční nebo telegrafní klíč poloautomatický, který má nejvýše dva ovládací prvky k vytváření teček, čárek a mezer; použití plně automatického klíče (např. s klávesnicí) je nepřipustné.

Za slovo se pro účely určení rychlosti vysílání při této zkoušce považuje slovo „PARIS“ následované mezerou mezi slovy.

*ČTÚ čj. 17 066/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra*

Upraveno 10. 3. 2022